



Slechthorenden hebben baat bij een RF systeem

Slechthorende mensen kunnen zich vaak geïsoleerd voelen. Een gehoorapparaat kan helpen maar deze laat al het geluid op hetzelfde geluidsniveau binnen. Dit is in drukke en luidruchtige situaties vaker een hindernis dan een hulp. Het kan veel misverstanden en frustratie veroorzaken.

In grotere ruimten, zoals een theater, is het niet

praktisch om een ringleidingssysteem te installeren.

Het RF Base Systeem maakt het leven aangenamer voor minderhorende mensen. Door de uitstekende geluidsbronnen, zoals microfoon of line in, kunnen dragers van een hoortoestel horen wat ze willen horen, zonder hinderlijk achtergrondgeluid.

De ontvangers kunnen worden voorzien van hoofd-

telefoons of neklussen voor gebruik met een gehoor toestel. In beide gevallen ontvangt de gebruiker het best en meest heldere geluid. Het RF Base Systeem zorgt ervoor dat dragers van gehoor toestellen horen wat ze willen horen.



Draagontvanger

Basis Station versterker

De hier getoonde kleuren kunnen afwijken van werkelijke kleuren

Kenmerken:

- Installatie en certificering door gekwalificeerde installateurs
- Line-in en microfoon input
- Dekt grote ruimten met een enkele versterker
- Geen limiet aan het aantal ontvangers dat gebruikt kan worden
- Reduceert hinderlijk achtergrondgeluid
- Speciale prijzen bij meerdere aankopen (contacteer ons)

Klanten:

- Odeon/UCI Bioscopen
- House of Fraser
- Gemeentekantoren, zoals de gemeente Enschede
- Schiphol
- Theaters
- Scholen
- Ziekenhuizen

Productinformatie:

Basis Station versterker

- UHF 640-865 MHz PLL, 16 of 98 kanalen (afhankelijk van versterker)
- LCD display
- RCA en XLR microfoon en line inputs
- Monitor en hoofdtelefoon aansluiting met volumeregelaar
- Reikwijdte van meer dan 100 m2
- Optioneel : Signaalversterker (500 mW voor dekking van grotere ruimten)

Specificaties Versterker:

RF Output	10~30 mW
Aux Input Jacks	6.3 Ø-Mic in, XLR-Mic in, RCA-Aux in
Aux Input	700 mV
Aux Output	1 V
Mic Input	Balanced/unbalanced 10 mV
Hoofdtelefoon Output	0.5 W/32 ohm
Te kiezen kanalen	1~96 kanalen
Power requirements	100 V~240 V AC/12 V 1 A
Afmetingen	214 X 187 X 43 mm
Gewicht	1.3 kg

Draagontvanger

- Hand/Broekclip ontvanger
- Aluminium koffer
- UHF 640-865 MHz PLL tot 16 of 98 kanalen (afhankelijk van versterker)
- LCD display, batterij conditie en foutmelding
- Geen installatie, gemakkelijk in te stellen, ongelimiteerd aantal ontvangers op een versterker
- Operationele ruimte 80-100 meter open veld
- Oplaadbare batterijen, optionele lader verkrijgbaar

Specificaties Ontvanger:

Antenne	Flexibele antenne
Audio level	Max 750mV up
Hoofdtelefoon of neklus Output	3.5mm jack socket
Batterij	1.2v (NiMH) x 2 AA oplaadbaar 1.5v x 2 AA Alkaline wegwerp
Gebruiksduur	14 hours oplaadbaar 17 hours Alkaline
Afmetingen	98 x 64 x 26mm
Gewicht	175g (incl. batterijen)

